

接続番号の変更手順について

【対象 OS/400 バージョン : V5R1 以上】

1. コマンド行に **GO PM400** と打鍵・実行キーを押します。

```
90. サイン・オフ
選択項目またはコマンド
==> GO PM400
-----
F3= 終了  F4=プロンプト  F9=コマンドの複写
```

2. PM400 メニューが表示されますので、**3. PM/400 カスタマイズの処理** を選択します。

```
次の中から 1つを選択してください。

コマンド
1. 連絡先情報の処理
2. 自動スケジュール済みジョブの処理
3. PM/400 カスタマイズの処理
4. 上位 10 個からの除外処理
5. リモート AS/400 システムの処理
6. PM/400 状況の表示
7. PM/400 の特記事項の表示
```

3. PM/400 カスタマイズの処理画面で次ページ・キーを押しますと、最上部のパラメーターに **IBM PM/400 電話番号** が表示されます。ここに以下の電話番号を入力します。

```
変更を入力して、実行キーを押してください。

IBM PM/400 電話番号 _____
```

(*) SST, SSP, T, P (これらはトーンあるいはパルス・ダイヤルの区別記号です) が頭文字として付いていますが、その後続く電話番号だけを上書きして下さい。

【旧】 0442464346

【新】 0362208861

新接続番号は 03-6220-8861 です。上書き後、実行キーを押して完了です。